

GuideLed FSL 10011, 10012, 10013 CG-S

Deckenaufbau oder Halbeinbau

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**






GuideLed FSL 10011, 10012, 10013 CG-S

- Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckenaufbau oder Halbeinbau
- Geringe Aufbauhöhe von nur 36 mm bzw. 14 mm
- Blendfreie Beleuchtung durch präzise Mikroprismenoptik, optional mit weißer, opaker Abdeckung für die Anwendung als Wandmontage
- Einsetzbar bis 8,5 m Lichtpunkthöhe
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Werkzeuglose Montage der Sicherheitsleuchte am Montageset


GuideLed FSL CG-S




Maßangaben in mm



FSL 10011 CG-S



FSL 10012/10013 CG-S



Lichtverteilungskurve
GuideLed FSL CG-S

Lichtstrom Φ_{Nenn}	240 lm mit prismatischer Abdeckung 220 lm mit lichtundurchlässiger Abdeckung
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100%
Gehäusematerial	PC, PMMA
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	0,49 kg (10011 FSL CG-S) 0,45 kg (10012, 10013 FSL CG-S)
Montageart	Deckenaufbau / Halbeinbau
Anschlussklemmen	Steckklemme 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz 176- 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	18 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,2 VA / 4,0 W
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Leuchtmittel	LED-Leiste

Bestellangaben Befestigungsset und Sicherheitsleuchtenmodul

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Montageset für GuideLed FSL 10011 CG-S, Aufputzmontage, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)	40071353641
Montageset für GuideLed FSL 10012 CG-S, UP-Montage des mitgelieferten V-CG-SLS28 und CG-S Technologie (20 Adressen)*	40071353642
Montageset für GuideLed FSL 10013 CG-S, UP-Montage des mitgelieferten V-CG-SLR28 und CG-S Technologie (20 Adressen)*	40071353644
LED-Sicherheitsleuchte GuideLed FSL 10011 / 10012 / 10013 CG-S mit spezieller Mikroprismenoptik (ohne Montageset)	40071353590
GuideLed FSL O 10011 / 10012 CG-S, LED-Sicherheitsleuchte mit lichtundurchlässiger Abdeckung (ohne Montagesatz)	40071353591

Projektionshilfe für GuideLed FSL

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,50	Deckenmontage	3,2 (3,9)	7,7 (9,3)	3,2 (3,=8)	7,6 (9,3)
3,00	Fluchtwegmitte	3,5 (4,2)	8,4 (10,1)	3,5 (4,1)	8,2 (10,0)
3,50		3,8 (4,6)	9,1 (10,9)	3,7 (4,5)	8,9 (10,7)
4,00		4,1 (4,8)	9,7 (11,5)	3,9 (4,8)	9,5 (11,3)
5,00		4,4 (5,5)	10,9 (12,9)	4,0 (5,3)	10,6 (12,7)
6,00		4,2 (6,0)	12,0 (14,1)	3,7 (5,6)	11,3 (13,9)
2,50	Deckenmontage	2,6 (3,0)	6,6 (8,0)	2,8 (3,2)	6,6 (7,9)
3,00	Raumausleuchtung	2,9 (3,2)	7,2 (8,7)	3,0 (3,4)	7,1 (8,6)
3,50		3,0 (3,4)	7,7 (9,3)	3,3 (3,7)	7,8 (9,3)
4,00		3,2 (3,7)	8,3 (9,9)	3,4 (4,0)	8,2 (9,8)
5,00		3,6 (4,1)	9,3 (11,0)	3,8 (4,4)	9,2 (11,0)
6,00		3,9 (4,5)	10,1 (12,1)	4,3 (4,8)	10,0 (12,0)

* Einbau des LED Versorgungsmoduls in eine Gerätedose (nicht im Lieferumfang).
Details zum LED Versorgungsmodul finden Sie unter www.ceag.de.