


Style Variant 58011 ... 58021 LED CGLine+

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**




Style Variant 58011 ... 58021 LED CGLine+

- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung)
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

58011 LED CGLine+ mit Piktogramm PR




Maßangaben in mm



58021 LED CGLine+ mit Piktogramm PR



Maßangaben in mm



Kettenbefestigung



Wandausleger



Erkennungsweite	17 m
Lichtstrom (Netzbetrieb) 58011 1-8h/D LED	306 lm
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h; 70 % bei 3 h; 25 % bei 8 h
Gehäusematerial	Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Gehäusefarbe	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	58011 1-8h/D LED 0,7 kg 58021 1-8h/D LED 0,8 kg
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ²
Anschlussspannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	7 VA / 6,6 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung
Leuchtmittel	3 x HighPower LEDs

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
58011 1-8h/D LED CGLine+ (SET) gem. ISO 7010	Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte, inklusive klarer Haube, 3 Piktogrammfolien PL, PR, PU 	40071354820
58021 1-8h/D LED CGLine+ (SET) gem. ISO 7010	Rettungszeichenleuchte, inklusive opaker Haube, 3 Piktogrammfolien PL, PR, PU 	40071354821

Zubehör


Typ	Bestell-Nr.
Kettenbefestigung	40071350669
Wandausleger	40071350668
IP54-Bausatz* für 58011/58021 LED CGLine+	40071354749

*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.

Style Variant 58011 ... 58021 LED CGLine+

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



Lichtverteilungskurve
Style Variant 58011 LED CGLine+

Projektierungshilfe für Style Variant 58011 CGLine+ für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Notlicht- betriebs- dauer	Montage- höhe in Meter	Montagearten	Montagearten			
			L1	L2	L3	L4
1 h	2,5	Deckenmontage	3,7 (4,5)	9,0 (10,9)	3,7 (4,6)	9,1 (13,0)
	3,0	Fluchtwegmitte	4,0 (4,9)	9,8 (11,9)	4,0 (4,9)	9,8 (13,2)
	4,0		4,3 (5,5)	11,0 (13,5)	4,3 (5,5)	11,0 (13,5)
	5,0		4,5 (5,9)	11,8 (14,8)	4,5 (5,9)	11,8 (14,8)
	6,0		4,4 (6,2)	12,3 (15,8)	4,4 (6,2)	12,3 (15,9)
	7,0		4,2 (6,3)	12,6 (16,6)	4,1 (6,3)	12,6 (16,7)
	8,0		3,6 (6,3)	12,6 (17,2)	3,6 (6,3)	12,6 (17,3)
	9,0		2,7 (6,2)	12,3 (17,6)	2,7 (6,2)	12,3 (17,6)
	3 h	2,5	Deckenmontage	3,3 (4,1)	8,2 (9,9)	3,3 (4,1)
3,0		Fluchtwegmitte	3,5 (4,4)	8,8 (10,8)	3,5 (4,4)	8,8 (10,9)
4,0			3,7 (4,9)	9,7 (12,2)	3,7 (4,9)	9,8 (12,1)
5,0			3,7 (5,2)	10,3 (13,2)	3,7 (5,2)	10,3 (13,2)
6,0			3,4 (5,3)	10,5 (14,0)	3,4 (5,3)	10,5 (14,0)
7,0			2,8 (5,2)	10,5 (14,5)	2,8 (5,2)	10,5 (14,6)
8,0			1,6 (5,1)	10,1 (14,8)	1,6 (5,0)	10,0 (14,8)
8 h	2,5	Deckenmontage	2,2 (2,9)	5,9 (7,4)	2,2 (2,9)	5,9 (7,4)
	3,0	Fluchtwegmitte	2,2 (3,1)	6,2 (7,9)	2,2 (3,1)	6,2 (7,9)
	3,5		2,1 (3,1)	6,3 (8,3)	2,1 (3,1)	6,3 (8,3)
	4,0		1,8 (3,1)	6,3 (8,6)	1,8 (3,1)	6,3 (8,6)
	4,5		1,4 (3,1)	6,2 (8,8)	1,4 (3,1)	6,2 (8,8)

Projektierungshilfe für Style Variant 58011 CGLine+ für E = 1,0 lx (0,5 lx)


Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Notlicht- betriebs- dauer	Montage- höhe in Meter	Montagearten	Montagearten			
			L1	L2	L3	L4
1 h	2,5	Deckenmontage	2,6 (2,2)	7,5 (8,4)	3,1 (4,1)	8,2 (12,5)
	3,0	Raumausleuchtung	3,1 (1,8)	8,5 (8,9)	3,1 (4,5)	8,4 (13,3)
	4,0		3,3 (4,1)	9,6 (11,7)	3,4 (4,1)	9,6 (11,6)
	5,0		3,5 (4,4)	10,5 (12,9)	3,5 (4,4)	10,4 (12,8)
	6,0		3,4 (4,5)	11,2 (13,9)	3,5 (4,6)	11,1 (13,9)
	7,0		3,2 (4,7)	11,7 (14,8)	3,3 (4,7)	11,7 (14,7)
	8,0		2,9 (4,6)	12,1 (15,5)	2,9 (4,8)	12,1 (15,5)
	9,0		2,3 (4,5)	12,4 (16,1)	2,4 (4,7)	12,4 (16,1)
	3 h	2,5	Deckenmontage	2,7 (1,7)	7,1 (7,5)	2,7 (3,8)
3,0		Raumausleuchtung	2,8 (3,0)	7,7 (8,9)	2,8 (3,7)	7,6 (9,8)
4,0			2,9 (3,7)	8,6 (10,6)	3,0 (3,7)	8,6 (10,5)
5,0			2,9 (3,9)	9,3 (11,6)	3,0 (4,0)	9,3 (11,6)
6,0			2,8 (4,0)	9,9 (12,5)	2,8 (4,0)	9,8 (12,4)
7,0			2,4 (3,9)	10,2 (13,2)	2,4 (4,0)	10,2 (13,1)
8,0			1,8 (3,8)	10,4 (13,7)	1,9 (3,9)	10,4 (13,7)
8 h	2,5	Deckenmontage	2,0 (2,4)	5,2 (6,4)	2,0 (2,5)	5,2 (6,4)
	3,0	Raumausleuchtung	2,0 (2,5)	5,6 (7,0)	2,0 (2,5)	5,5 (6,9)
	4,0		1,7 (2,5)	6,1 (7,7)	1,6 (2,7)	6,0 (7,8)
	5,0		1,1 (2,4)	6,2 (8,3)	1,2 (2,5)	6,3 (8,3)

Style Variant 58011 ... 58021 LED CGLine+

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



Lichtverteilungskurve
Style Variant 58011LED CGLine+

Projektierungshilfe für Style Variant 58011 CGLine+ für E = 1,0 lx

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Notlicht- betriebs- dauer	Montage- höhe in Meter	Montagearten	L1		L2		L3		L4	
			D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2
1 h	2,2	Wandmontage	2,5	6,4	4,0	2,7	7,0	3,8		
	2,5		2,5	6,5	4,1	2,5	6,8	4,3		
	3,0		2,3	6,4	4,4	1,6	6,5	5,3		
	3,5		1,8	6,0	5,0	0,5	3,4	6,1		
3 h	2,2	Wandmontage	2,1	5,6	3,4	2,0	6,1	3,6		
	2,5		2,1	5,6	3,3	1,5	5,9	4,2		
	3,0		1,8	5,4	3,7	0,5	5,0	4,0		
	3,5		-	-	-	-	-	-		
8 h	2,2	Wandmontage	0,9	3,2	1,3	0,4	2,5	1,0		
	2,5		0,6	3,1	1,0	-	-	-		
	3,0		-	-	-	-	-	-		
	3,5		-	-	-	-	-	-		

